



EDP-H2-CH

Mini-Contrôleur pour
électroaimant
Mini-Magnet Controller



Contrôleur pour le déplacement et le triage de matériaux ferreux.
Le système peut être alimenté par une génératrice conventionnelle diésel ou à essence.
Parfait lorsque l'hydraulique ou l'alternateur ne peut fournir la puissance pour l'aimant.
Installation facile, très durable et réparable, pas d'encapsulation à l'époxy.
Pièces, support technique et service directement du manufacturier Canadien.

Magnet Controller for ferrous material handling and sorting.
The system can be powered by a conventional affordable AC gas or diesel generator.
Ideal when the hydraulic or alternator cannot supply the magnet.
Easy to install, very durable and repairable, no epoxy encapsulation.
Parts, technical support and service direct from the Canadian manufacturer

SPÉCIFICATIONS FRANÇAIS	VALEURS / VALUES	SPECIFICATIONS ENGLISH
VOLTAGE DE L'AIMANT	Max 230 VDC	MAGNET VOLTAGE
COURANT DE L'AIMANT	Max 40 AMP	MAGNET CURRENT
PUISSANCE DE L'AIMANT	Max 9 KW	MAGNET POWER
ALTERNATEUR 1 PHASE REQUIS	120-265 1ph VAC, 40-60 Hz	1 PHASE ALTERNATOR REQUIRED
DIMENSIONS IMPERIALES	8" ¹¹ / ₁₆ x 14" ³ / ₈ x 5" ¹ / ₂ , 9 lbs	IMPERIAL DIMENSIONS
DIMENSIONS MÉTRIQUES	220mm x 365mm x 140mm, 4 kg	METRIC DIMENSIONS
PROTECTION DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES	Disjoncteur de la génératrice / Generator Breaker	ELECTRONIC CIRCUIT PROTECTION

